



BETAETIGER AZM 161-B1

- Actuador recto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes

Dados

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos	BETAETIGER AZM 161-B1
Número de artigo (Número de encomenda)	101145117
EAN (European Article Number)	4030661283920
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Propriedades globais

Material do atuador	Aço inoxidável
Peso bruto	27 g

Dados mecânicos

Atuador	reto
---------	------

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

Parafusos de segurança unidirecionais

Orientação

Orientação (geral)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mm

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 180 mm

O eixo da dobradiça deve ser 5 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Imagens

Foto do produto (foto individual do catálogo)




ID: kazm1f42

| 7,3 MB | .tif | 195.4 x 130.2 mm - 1954 x 1302 px - 254 dpi

| 142,4 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

| 13,1 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi

Desenho dimensional Outros




ID: 1azm1b20

| 50,0 kB | .cdr |

| 100,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Raio de atuação




ID: kazm1r01

| 19,8 kB | .cdr |

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 38.1 mm - 210 x 108 px - 72 dpi

| 76,2 kB | .jpg | 352.778 x 180.622 mm - 1000 x 512 px - 72 dpi

Raio de atuação



ID: kazm1r22

| 20,7 kB | .cdr |

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 55.386 mm - 210 x 157 px - 72 dpi

| 87,4 kB | .jpg | 352.778 x 263.172 mm - 1000 x 746 px - 72 dpi

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exhaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 13/01/2023 14:03